

Feldabhilfe: 1572

Problem: Motorsteuergerät und Wegfahrsperrung - Motor startet sporadisch nicht, P1613 abgelegt

Modelle: **Motoren:** **Optionen:**

Omega-B 2000 Y22XE keine

Beanstandung: In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Motor nicht bzw. erst nach längerer Wartezeit (bis zu 30 min) startet, Fehlercode P1613 ist abgelegt.

Ursache: Störung der Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und Wegfahrsperrung

Produktion:

Abhilfe:

Im Falle einer Kundenbeanstandung ist das Motorsteuergerät vom Z22XE zu verbauen und der Datenstand des Z22XE zu programmieren.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 04 - Elektrische Fehler

Fehlercode: P1613